

VLT® Micro Drive FC 51

O VLT® Micro Drive é um drive para aplicações gerais que pode controlar motores AC até 22 kW. É um equipamento compacto, porém de alta performance.



O VLT® Micro Drive compartilha a qualidade do design e a confiabilidade com os demais drives da família VLT®.

Devido à componentes de alta qualidade e soluções exclusivas VLT®, o Micro Drive é altamente confiável.

De acordo com a RoHS

O VLT® Micro Drive é fabricado respeitando o meio ambiente e está de acordo com a diretiva RoHS.

Faixas de potência

Monofásico

200–240 V AC 0,18–2,2 kW

Trifásico

200–240 V AC 0,25–3,7 kW

Trifásico

380–480 V AC 0,37–22 kW

Características	Benefícios
Amigável	
Fácil comissionamento	Poupa tempo
Instale, conecte e opere	Mínimo esforço – rapidez
Cópia dos parâmetros via IHM	Programação fácil de inúmeros drives
Estrutura de parâmetros intuitiva	Fácil operação
Compatível com software MCT 10	Fácil aprendizado
Auto proteção	Operação segura
Controle de processo PI	Sem necessidade de controladores externos
Adaptação automática do motor (AMA)	Explora todo o potencial do motor
150% de sobretorque	Alto torque de aceleração
Flying start (captura o motor rodando)	Não acusa TRIPs quando acionado com motor rodando
Relé térmico eletrônico (ETR)	Substitui a proteção externa do motor
Função de parada precisa	Produção otimizada
Controlador Smart Logic	Substitui na maioria dos casos o uso do PLC
Filtro RFI incorporado	Menor custo e espaço
Economia de energia	Menor custo operacional
98% de eficiência energética	Minimiza as perdas energéticas
Otimização automática de energia	Redução 5–15% no consumo de energia
Confiável	Maior tempo de operação
Proteção contra fuga para terra	Protege o drive
Proteção de sobretemperatura	Protege o motor e o drive
Proteção contra curto-circuito	Protege o drive
Otimização da dissipação de calor	Aumenta o tempo de vida útil
Alta qualidade nos circuitos eletrônicos	Manutenção mínima
Alta qualidade nos capacitores	Aumenta o tempo de vida útil
Todos os drives são testados na fábrica	Alta confiabilidade e qualidade
Resistência a poeira	Produtividade otimizada
Invólucros redimensionados	Aumento do tempo de vida útil
De acordo com a RoHS	Proteção ao meio ambiente
Desenvolvido para atender a WEEE	Proteção ao meio ambiente

Perfeito

A solução perfeita para
 – Automação industrial
 – Aplicações HVAC
 – OEM

Padrão coated (Placas envernizadas)

Para ambientes agressivos.

Opcionais de potência

Os drives Danfoss oferecem uma vasta linha de opcionais de potência para uso conjunto em redes ou aplicações críticas.

- **VLT® Advanced Harmonic Filter**
Para aplicações cuja distorção harmônica é crítica.

Softwares para PC

- **MCT 10**
Ideal para gerenciamento do drive incluindo guia de programação para controle em cascata, relógio em tempo real, Controlador Smart Logic e manutenção preventiva.
- **VLT® Energy Box**
Ferramenta para cálculo de payback.
- **MCT 31**
Ferramenta para cálculo das harmônicas.

Especificações

Alimentação de rede (L1, L2, L3)	
Tensão de alimentação	1 x 200–240 V ± 10%, 3 x 200–240 V ± 10% 3 x 380–480 V ± 10%
Frequência de alimentação	50/60 Hz
Fator de potência (cos φ) próx. do valor unit.	(> 0.98)
Chaveamento na alimentação de entrada (L1, L2, L3)	1–2 vezes por minuto
Saída do motor (U, V, W)	
Tensão de saída	0–100% da tensão de alimentação
Frequência de saída	0–200 Hz (modo VVC+), 0–400 Hz (modo U/f)
Chaveamento de saída	Ilimitado
Tempos de rampa	0,05–3600 segundos
Entradas digitais	
Número de entradas digitais programáveis	5
Lógica	PNP ou NPN
Nível de tensão	0–24 V
Entradas de pulso	
Número de entradas de pulso programáveis	1*
Nível de tensão	0–24 V DC (PNP lógica positiva)
Frequência de entrada por pulso	20–5000 Hz
* Uma das entradas digitais pode ser usada como entrada por pulso.	
Entradas analógicas	
Número de entradas analógicas	2
Tipos	1 corrente / 1 tensão ou corrente
Nível de tensão	0–10V (ajustável)
Nível de corrente	0/4–20 mA (ajustável)
Saída analógica	
Número de saídas analógicas programáveis	1
Range de corrente da saída analógica	0/4–20 mA
Saída à relé	
Número de saídas a relé programáveis	1 (240 VAC, 2 A)
Certificações	
CE, C-tick, UL	
Comunicação fieldbus	
Protocolo FC, Modbus RTU	

Códigos dos produtos

Potência [kW]	200 V		400 V		
	Corrente [I-nom.]	Monofásico	Trifásico	Corrente [I-nom.]	Trifásico
0,18	1,2	132F 0001			
0,25	1,5		132F 0008		
0,37	2,2	132F 0002	132F 0009	1,2	132F 0017
0,75	4,2	132F 0003	132F 0010	2,2	132F 0018
1,5	6,8	132F 0005	132F 0012	3,7	132F 0020
2,2	9,6	132F 0007	132F 0014	5,3	132F 0022
3,0				7,2	132F 0024
3,7	15,2		132F 0016		
4,0				9,0	132F 0026
5,5				12,0	132F 0028
7,5				15,5	132F 0030
11,0				23,0	132F 0058
15,0				31,0	132F 0059
18,5				37,0	132F 0060
22,0				43,0	132F 0061

Micro Drives a partir de 1,5 kW possuem freio dinâmico embutido



Dimensões

[mm]	M1	M2	M3	M4	M5
Altura	150	176	239	292	335
Largura	70	75	90	125	165
Profundidade	148	168	194	241	248

+ 6 mm com potenciômetro

VLT® Painel de Controle LCP 11 Sem potenciômetro: 132B0100
VLT® Painel de Controle LCP 12 Com potenciômetro: 132B0101

Danfoss do Brasil Indústria e Comércio Ltda - Rua Américo Vespúcio, 85 - Jd. Platina - Osasco - SP - CEP 06273070 - Brasil.
Tel. +55 (11) 2135 5400, Tel. SAC 0800 701 0054, Fax +55 (11) 2135 5455, E-mail: sacpebrazil@danfoss.com | Site: www.danfoss.com.br

A Danfoss não aceita qualquer responsabilidade por possíveis erros constantes de catálogos, brochuras ou outros materiais impressos. A Danfoss reserva para si o direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio. Esta determinação aplica-se também a produtos já encomendados, desde que tais alterações não impliquem mudanças às especificações acordadas. Todas as marcas registradas constantes deste material são propriedade das respectivas empresas. Danfoss e o logotipo Danfoss são marcas registradas da Danfoss A/S. Todos os direitos reservados.